35012951-01

HD-QLU3/R5 シリーズの仕様

最新の製品情報や対応するパソコンについては、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp) を参照してください。

項目		仕様
インターフェース		USB
準拠規格		USB 3.0 Specification Rev1.0 USB Specification Rev2.0
コネクター		USB 3.0 Standard.B
最大転送速度（理論値）		＜ USB3.0 ＞最大 5Gbps（※ 1）　＜ USB2.0 ＞最大 480Mbps
出荷時フォーマット形式		NTFS
外形寸法		149(W) × 154(H) × 233(D)mm（突起物含まず）
消費電力		最大 90W
電源		AC100V、50/60Hz
動作環境	温度	5 ～ 35℃
	湿度	20 ～ 80%(結露なきこと)
対応機種		● USB 3.0/2.0 端子搭載の Windows パソコン ●当社製 USB 3.0/2.0 インターフェースボード搭載の Windows パソコン ● USB 3.0/2.0 端子搭載の Mac
対応 OS		Windows 8 (64 ビット、32 ビット) Windows 7 (64 ビット、32 ビット) Windows Vista (64 ビット、32 ビット) Windows XP (32 ビット) Windows Server 2008 R2 (64 ビット) Windows Server 2008 (64 ビット、32 ビット) Windows Server 2003 R2 (32 ビット) Windows Server 2003 (32 ビット)
		OS X 10.4 ～ 10.8
交換用ハードディスク		当社製 OP-HD シリーズ､HD-IDS シリーズ､HD-OPWL シリーズ（※2）

※ 1　本製品を、USB3.0 で規定されている SS モード（最大転送速度 5Gbps）で使用するには、当社製 USB3.0 インターフェース（または USB3.0 に対応したパソコン本体）が必要です。

※ 2　ハードディスクを交換する場合は、故障したハードディスクと同じ容量のハードディスクをご用意ください（例：HD-QL8TU3/R5 の場合、OP-HD2.0T（2TB）をご用意ください）。

● 本製品のドライバーがインストールされると、［デバイス マネージャ］（※）に次のデバイスが追加されます。

※［デバイス マネージャ］は次の方法で表示できます。

・Windows 8
スタート画面で［デスクトップ］を選択→カーソルを右上端に移動 (タブレットでは画面右端を左にスライド) して［設定］を選択→［PC 情報］を選択→［デバイスマネージャー］を選択

・Windows 7 / Vista / Sever 2008 R2 / Sever 2008
［スタート］をクリック→［コンピュータ］を右クリック→ [管理] をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック

・Windows XP / Sever 2003 R2 / Sever 2003
［スタート］をクリック→［マイ コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャ］をクリック

<table>
<tr><th>使用 OS</th><th>追加場所</th><th>追加デバイス名</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008</td><td>USB(Universal Serial Bus) コントローラ</td><td>USB 大容量記憶装置</td></tr>
<tr><td>ディスク ドライブ</td><td>BUFFALO HD-QLU3/R5 1（*）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Windows XP
Windows Sever 2003 R2
Windows Server 2003</td><td>USB(Universal Serial Bus) コントローラ</td><td>USB 大容量記憶装置デバイス</td></tr>
<tr><td>ディスク ドライブ</td><td>BUFFALO HD-QLU3/R5 1 USB Device（*）</td></tr>
</table>

(*) 通常モードでお使いの場合は、「BUFFALO HD-QLU3/R5」に続いて 2 つの数字が追加されます。